



工作電壓：AC 110V / 220V

外部出力：DC12V 1A

外型尺寸：300(L) × 210(W) × 73(D) mm

功能特性：

- 4G(無線)及 PSTN(電話線)雙通道二合一自動報警功能
 - 優先以 4G 通道撥打求救電話及傳送簡訊
 - 4G 訊號不良時，自動切換 PSTN 通道撥打求救電話
- 4 × 4 碼密碼盤
- 1 組 DC12V / 1A 輸出
- 一區來客報知功能
- 具有門鈴功能 (BELL)
- 警報音可設定放音 / 靜音模式
- 1 組迴路異常輸出 (LLED)
- 1 組外接 LED 設定指示燈 (SLED)
- 瓦斯、緊急 24 小時偵測 (NO 迴路)
- 所有設定，以及 LED 警報閃爍，皆有斷電記憶功能 (免電池)
- 警報觸發的響聲時間 (1 ~ 255 秒)，預設 45 秒
- 1 組 KEY 外控鎖，可選擇 ON / OFF 型式及 PUSH 型式
- 防盜設定 / 一區觸發延遲警報時間 (0 ~ 255 秒)
- 主機已內建 “一 ~ 八區、瓦斯、緊急” 報警語音
 - 一 ~ 八區觸發警報，有個別的 1 ~ 8 組電話放音
 - 瓦斯、緊急觸發警報，有個別的電話放音
- 1 組綜合警報乾接點輸出 (S1、S2) (可選擇 NC / NO 乾接點輸出)
- 預留蓄電池功能 (含充電電路)，蓄電池請充電八小時後使用

- 所有更改設定內容，均需鍵入密碼確認，密碼可自行設定，最高可 12 碼
- 八區防盜迴路，採終端電阻迴路、可區域設定解除，採 DIP SW 指撥開關方式
- 1 組 AL 警報喇叭輸出 (AL) 注意事項：AL 只能接“一個”閃光喇叭警報輸出
- 具 9 位數七段顯示器，可顯示 4G 訊號強度，鍵盤輸入狀況，電話號碼可一目瞭然
- 有 8 支求救電話號碼，每一支號碼可輸入 20 碼，可撥國內外電話、行動電話及 BB CALL
- 八區防盜迴路、瓦斯、緊急、設定/解除、電話、蓄電池、電源，皆有 LED 燈號顯示狀態
- 可透過電話語音導引，遠端遙控主機完成
 - (1) 防盜設定查詢 (2) 防盜設定/解除 (3) 主機現況查詢
- 防盜設定 / 解除功能，設定一長聲，解除三短聲
 - 功能及操作錯誤，嗶二短聲
 - 設定中停電再復電，1 秒後自動設定
 - 防盜設定前，若迴路未正常之下，去做防盜設定，會產生 "觸發警報" 或者 "嗶二短聲"
- 撥打報警電話，發生占線 / 無人接聽，撥號未成功 / 鈴聲響 20 秒，自動跳撥及自動重撥 8 次功能