



輸入電壓：DC12V

讀取距離：14CM(max)EM/5CM(max)Mifare

使用頻率：125KHz (EN)/13.56MHz (Mifare)

消耗電流：(待機)：20mA，(讀卡)：125mA

讀取速度：2K BPS

開門方式：1.單純讀卡 2.按密碼 3.讀卡+按密碼
4.室內可視使用開門按鈕

兩組雙色 LED 指示燈：1.電源及訊號接收指示燈 2.警報指示燈

三組輸入：1.開門按鈕輸入
2.盜警立即警報迴路
3.盜警延遲警報迴路

三組輸出：1.電鎖控制輸出(接點容量 3A)
2.警報輸出(接點容量 3A)
3.機殼拆除接點輸出(接點容量 3A)

外型尺寸：124(L)×97(W)×32(D)mm

功能特性：

TW-521RS 為感應卡辨識，卡片容量為 60,000 張(連續卡號)

TW-521-MB 為讀卡辨識，卡片容量為 60,000 張

TW-522RS-U 為感應卡加(或/及)密碼辨識，卡片任意號碼容量為 500 張，可搭配防盜主機

TW-522-F 可控制門鎖及搭配防盜主機

TW-523 為單純控制器可連接 EM、HID 讀頭或 Mifare 讀頭，卡片容量為 60,000 張

TW-525MB-A 為感應卡加(或/及)密碼辨識，卡片任意號碼容量為 20 張，可搭配防盜主機