



請注意！！

此陽極鎖具有微電腦控制與偵測，因此強烈建議利用鎖本身的開門接點來觸發開門(NO 接點)，而不要直接斷陽極鎖的電來開門(NC 接點)。

工作電壓：DC 12V

啟動電流：900mA

持續電流：350mA

開門時間延遲：0、2.5、5、9 秒(可調)

認證：CE

重量：860g

本體尺寸：200(長)×32(寬)×42(深)mm

鎖心尺寸：16(凸)×15.5(直徑)mm

功能特性：

具有門位偵測 N.O 輸出接點

特殊耐磨處理，機械壽命可達 100 萬次以上

斷電開型安全電鎖，具有電流過載保護裝置

具有延遲輸出接點，可先開鎖再觸發自動門開門，避免同時動作而卡死

微電腦門位偵測與電流控制，可避免誤動作以及降低鎖體溫度

不鏽鋼鎖心可承受破壞剪力達 1200Kg 以上

內含光耦合開門輸入按鈕接點，如 5 秒內未開門亦會再自動上鎖