

對講系列 數位式四區防盜主機



MS-I06C-1 規格表

工作電壓	AC/DC 14V
外部出力	DC12V 0.3A
消耗電流	700mA(max)
外型尺寸	180(L)×80(W)×30(D)mm
面板按鍵	具有藍色LED背光顯示，外形美觀大方、面板按鍵文字採雷射雕刻
外殼材質	採用難燃ABS樹脂材質，外加抗UV老化烤漆處理，造型先進，更能提升住宅高雅形象，並符合人體功學
模組設計	模組化及規格化設計、施工快速、維護容易



MS-I06C-1 規格

- ◎ 設定/解除功能，設定一聲，解除二聲，錯誤三聲，設定中停電再復電，5秒後自動設定，一區來客報知及觸發延遲警報功能，LED警報記憶功能
- ◎ 4區防盜迴路(可區域設定解除)及門鈴功能
- ◎ 火警、瓦斯、緊急24小時偵測迴路(可區域設定解除)
- ◎ 警報延遲時間(45/90sec)，設定延遲時間(立即/20/40/60sec)
- ◎ 防盜、瓦斯、緊急均以不同的警報聲發報、以區分狀況及三組獨立警報乾接點輸出
- ◎ 3鍵8碼密碼盤，具有斷電記憶功能
- ◎ 1組綜合警報乾接點輸出，1組DC12V 0.3A輸出，1組LED設定指示燈
- ◎ 1組KEY外控鎖，可選擇ON/OFF型式及PUSH型式
- ◎ 輸入電壓AC/DC 14V，靜態電流 100mA，動態電流 500mA +AI警報喇叭
- ◎ 警報音量可VR控制調整喇叭輸出音量大小

MS-I06C-1 特性

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| ◎ 設定密碼及設定狀態不受斷電影響 | ◎ 主機內含緊急求救鈕，訪客電鈴鈕功能 |
| ◎ 單晶片微電腦設計，動作穩定，低消耗用電 | ◎ 異常記憶保存，自動充放電路、互控等功能 |
| ◎ 設定鎖可選擇ON/OFF型式及PUSH型式功能 | ◎ 具Watching Dog功能，可自我偵測防止系統當機 |
| ◎ 各區域均可獨立設定／解除，警報時以三種不同音效提示，具來客報知迴路 | ◎ 輸出五種訊號分別為盜警、火警、緊急、綜合及開／關機指示 |

