


# 交換機系列 防盜報警室內機



## MS-I08-CAP 規格表

電源電壓	DC 13V~18V
對話模式	雙向免持對講，室內機有數位音量鍵可做對講通話音量調整
操作時間	對講通話啟動為2分鐘，2分鐘後自動切斷，避免佔線
鈴聲方式	門口機及室內機鈴聲依不同和絃鈴聲來分辨呼叫來源，震鈴聲30秒
面板按鍵	具有藍色LED背光顯示，外形美觀大方、面板按鍵文字採雷射雕刻
外殼材質	採用難燃ABS樹脂材質，外加抗UV老化烤漆處理，造型先進，更能提升住宅高雅形象，並符合人體功學
模組設計	模組化及規格化設計、施工快速、維護容易
呼叫方式	呼叫室內機時，通話/呼叫鍵面板燈會閃爍顯示及鈴聲，與門口機具雙向通話功能
對講狀態	電源、開鎖、通話/呼叫指示功能
求救報警	6支通報每支可輸入24碼，可撥國內外電話/行動電話/BB CALL，每支可錄音20秒，忙線/無人接聽/撥號未成功/響鈴約6聲自動跳撥及自動重撥8次
迴路方式	1-4區防盜(NC迴路)，緊急、瓦斯、火警開機立即偵測(NO迴路)
設定方式	採用密碼數字來作防盜主機設定解除，密碼自定，最大可設12位碼
警報時間	防盜警報時間(1-255秒)，一區觸發延遲警報(0-255秒)
電話迴路	偵測電話迴路斷線功能，所有設定值皆有斷電記憶
輸出接點	LED設定指示燈，外控鎖可選擇ON/OFF及PULSE型式，綜合警報接點，來客報知及門鈴功能
監聽模式	設定監聽/非監聽模式；非監聽模式可再設--警報聲/靜音模式
迴路異常	偵測防區迴路功能，迴路異常信號與防盜感應門口機系列可數位連線顯示
外型尺寸	262(W)×153(L)×37(H)mm