


應用

- 門窗保全系統
- 當安裝地點之空間狹窄
- 室內外、陽台等適用

- △ 感應距離：室外12m
- △ 發射器強弱度選擇
(可由VR微調)
- △ 室內外，陽台等適用
- △ 常閉或常開繼電器輸出
- △ 附安裝配件
- △ 發射器與接收器間不需另接線
- △ 含對焦指示燈
- △ 含反破壞開關(四個)

感應距離	室外12公尺／室內24公尺
輸入電壓	直流電10-24V
感應方式	遮斷單軌或相鄰兩軌 (JP2可選擇)； 1. 單軌：遮斷立即觸發 2. 相鄰同步遮斷：立即觸發
信號輸出	常開、常閉、共點繼電器輸出
反應時間	50/100/150/200 ms (可調式，指撥開關在接收器的SW1)
接點容量	1A／125VAC
發射器強弱度調整	VR型可變電阻調整 (順時針：漸強 逆時針：漸弱)
安裝接線方式	端子式
電源指式燈	綠色 (發射器／接收器皆有) 燈亮：送電 燈熄：未送電
對焦指示燈	紅色指示燈 (燈亮：表示遮斷；燈熄：表示對焦完成)
對焦蜂鳴指示器	黑色JP1跳PIN (位於接收器) 送電遮斷：蜂鳴器響 送電對焦：蜂鳴器停止
反破壞開關	共四個，發射器／接受器兩端之邊蓋內皆有
工作溫度	攝氏零下20度~55度
尺寸	寬35mm／高30mm／長(見上方四種規格)
濕度比	90%



接收器 (R)

