



規格：

- 無線型反射式紅外線
- 感應距離：0.5 公尺~7 公尺
- 四位數計數器(DC-500)(選配)
- 太陽能面板(內含)
- 3.7V 鋰離子充電電池(1,230 mAH)
- 門鈴/警報喇叭(二種輸出選擇)
- 外接式 100~240V AC/DC 電源供應器
- 可調式警報喇叭時間(3~30 秒)

應用：

- 車庫門/門的類型
- 鐵捲門/滑動式大門/出入口
- 超市/餐廳/量販店
- 牙醫門診進出口/書局(店)進出口

★ 無線紅外線感應器-發射端

類型：紅外線發射模組

外殼：ABS

無線信號頻率：433.92 MHz(也可用 315.866 MHz)

LED 對焦指示燈(紅色)：對焦：滅 / 遮斷：亮

感應距離：0.5 公尺~7 公尺

電源供應：鋰電池

電流值：待機(對焦時)：3.7mA / 遮斷時：14mA

電池壽命：如果感應器每天的觸發量少於 2000 次，那麼鋰電池可以持續使用 10 天(這段時間是不靠太陽能面板)

電源輸入線：DC 插孔(5.5mm/2.1mm)/線長 12 公分

★ 無線喇叭-接收端

類型：接收控制器模組

外殼：ABS

無線信號頻率：433.92 MHz

覆蓋範圍：≥100 公尺 (依環境空間而定)

喇叭音量：0~最大(可調式)

警報時間：最大 30 秒(可調式)

電源供應(輸入)：AC/DC Adaptor (100~240VAC/50~60Hz→12VDC/0.5A)

電源輸入插孔：DC 插孔(5.5mm)

電源供應(輸出)：12VDC/130 mA

電源輸出插孔：話機插孔(3.5mm)

工作溫度：0°C ~ 50°C

★ 太陽能面板

類型：0.8 瓦太陽能面板

外殼：ABS

電源輸出線：DC 插頭(5.5mm/2.1mm)/線長 5 公尺，黑色

★ 四位數計數器(選配)

類型：四位數計數器(數字可調)

外殼：ABS

電源供應：12VDC/130mA

電源輸入線：話機插頭(3.5mm)