



請注意！！

此陽極鎖具有微電腦控制與偵測，因此強烈建議利用鎖本身的開門接點來觸發開門(NO 接點)，而不要直接斷陽極鎖的電來開門(NC 接點)。

工作電壓：DC 12V \pm 10%

啟動電流：570mA

持續電流：210mA

偵測接點：N.C.

操作溫度：0~70 度

操作濕度：85%Rh max

產品認證：CE

產品重量：450g

本體尺寸：114(長) \times 27(寬) \times 39(高)mm

吸附板尺寸：114(長) \times 27(寬) \times 20(高)mm

鎖心尺寸：14(凸) \times 12.7(直徑)mm

功能特性：

斷電開型安全電鎖，一體成型外掛式設計，安裝省時容易

可適用 90 度~180 度開的各式空心金屬門或實心木門

微電腦控制，依據門扇位置，自動控制電流輸出，當門扇定位 6 秒後，電流降為 210mA，節省耗電與降低鎖體溫度

特殊耐磨硬化處理，壽命可達 50 萬次以上

出線方式可依環境需求自行調整

上鎖時間可以自行調整(0 秒、3 秒)

提供一組按鈕開門控制接點

提供上鎖指示燈，方便確認上鎖狀態