

# 光電式火警探測器 **RS-SS129R**



工作電壓：DC12V~24V

消耗電流：40uA(最大)

警報電流：95mA(最大)

接點容量：DC30V/1A  
AC125V/0.5A

使用接點：NO(出廠值) 或 NC

熱機時間：60 秒(最大)

容許電流：115mA(最大)

發射周期：5~8 秒

蜂鳴器：有(60dB/1M 距離)

自動復歸：有

工作溫度：0°C~50°C

產品尺寸：102(Dia.) × 55(HT)mm

本產品已通過「財團法人消防安全中心基金會」  
型式認可編號：FD-A108017

## 特性

**警報狀態(Alarm)：**當火警探測器偵測到火警的異常狀況時，探測器的 LED 燈會呈現恆亮的警報狀態並持續發出警報聲

**自動復歸(Auto Reset)：**當火警探測器偵測到異常發出警報，在沒有繼續偵測到異常的狀況下，探測器會自動停止警報。但消防火警總機需鎖住探測器發出的警報訊息

**蜂鳴器(Buzzer)：**本產品帶有蜂鳴器，一有狀況會發出警報，1M 的距離大概有 60dB 的音量

正本

檔號：  
保存年限：

## 財團法人消防安全中心基金會 函

聯絡處：(338-55)桃園市蘆竹區東溪路18號  
承辦人：徐薇婷  
電話：(03)3241190#315  
傳真：(03)3240661  
電子信箱：tiffinyhsu@cfs.org.tw

813高雄市左營區重和路57號1樓

受文者：宇恒電子有限公司

發文日期：中華民國108年10月21日

發文字號：108消設字第10805642號

速別：普通件

密等及解密條件：無

附件：

主旨：貴公司申請SCS牌型號RS-SS129R火警探測器型式認可乙案，審查結果符合規定，核予發給編號FD-A108017型式認可書乙紙，請查照。

說明：依據「消防機具器材及設備認可實施辦法」規定暨貴公司108年8月21日補件資料及108年6月3日型式認可申請書辦理。

正本：宇恒電子有限公司

副本：本會

董事長 趙 鋼

裝

訂

線

## 消防機具器材及設備型式認可書

### 一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宇恒電子有限公司

(二) 統一編號：70424585

(三) 負責人：蔣志盛

(四) 所在地：高雄市左營區重和路 57 號 1 樓

### 二、認可依據：消防法第 12 條

### 三、認可項目：型式認可

### 四、認可有效期限：自 108 年 10 月 21 日起至 113 年 10 月 20 日止

### 五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

### 六、認可內容：

型式認可編號	FD-A108017	設備名稱	火警探測器
廠牌	SCS	產地	國產
型號	RS-SS129R	型式種類	光電式局限型
感知元件(特性)	散亂光型	感度種類	2 種
額定電壓(Vdc)	24	額定電流(mA)	95
類型	非防水型、普通型、再用型	額定溫度(°C)	--
監視距離(m)	--	監視角度	--
蓄積功能	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	蓄積時間(s)	--
適用範圍	供火警自動警報設備使用。		

### 七、注意事項：

(一) 應依火警探測器認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。

(二) 本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。

# 財團法人消防安全中心基金會