

2021/02/05

Set up the equipment

• 此SOP適用於使用者在固定IP環境架設eBox,需更新FW版本時。

Step1: 記錄固定IP資訊



Step2: 進入"系統"→"版本更新與匯出"→選擇"一鍵更新"



Step3:出現"有新版本的程式可以更新"視窗後→選擇"確定"



Step4: 再次按下"確定"後,系統開始進行更新 *此時勿操作與離開頁面*



Step5: 待跳出更新完成視窗後,再選擇"確定" *若中間有跳出系統無回應視窗,請選擇"等一下"*



Step6: 系統倒數5秒後自動登出



Step7: 手機選取搜尋IP後, 在瀏覽器搜尋輸入可用IP並重新登入帳密

â	192.168.0.250:1	397 2.			
搜尋裝置/登入	】網路效能測試工具	📙 iOS 📙 網路架	構 📙 Auto test 🔇 IxCl	hariot 應用層測 👖 軟體效能源	刘献完整 🕄
		系統登入			
✓ 加入			帳號		
前入返5號 輸入密碼			3. 密碼 驗證碼		C8vn
註冊			請輸入	、4~8位英數字或英數字混合,並》	主意英文大小寫
192.168.0.249:138 168.0.250:1397-25000000				確認	

Step8: 確認版本已更新



Step8: 進到網路設定頁面, 將IP改為Step1記錄的固定IP資訊,按下"儲存"



Step9: 在瀏覽器搜尋輸入固定IP, 跳出是否導入之前設定值選擇"確定",並重新登入帳密



Notice

- 在韌體版本1.00.0000.01(2021-01-25)下做一鍵更新,務必先**删除手機使用者**, 待Step9步驟完成後,APP需重新註冊使用者
- 在1.00.0000.02後的版本可修正此現象